

Akum. gwoździarka LXT®

DBN901RTE

18V • 50 - 90 mm • do konstr.
szkieł. • gwoździe z łbem okrągłym

Akumulatorowa gwoździarka z silnikiem bezszczotkowym
z możliwością wbijania gwoździ do 90 mm.

Z technologią XPT - podwyższoną odpornością na
pył i wilgoć. Gumowe zderzaki ochronne
zabezpieczają materiał i korpus narzędzia przed
zadrapaniami i uszkodzeniami. Posiada
ergonomiczny uchwyt oraz funkcję blokady
"pustego" strzału. Przezroczyste okienko
magazynka umożliwia kontrolę ilości gwoździ. Z
regulacją głębokości wbijania za pomocą pokrętła.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Rodzaj główki gwoździa	okrągła
Długość gwoździa	50 - 90 mm
Średnica gwoździ	2,9 - 3,8 mm
Pojemność magazynka	36 - 41
Kąt nachylenia magazynka	20 - 22 °
Poziom mocy akustycznej	103 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	92 dB(A)
Waga	4,7 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	5,0 - 5,4 kg
Wymiary (D x S x W)	389 x 189 x 358 mm
Poziom wibracji	3,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Regulacja głębokości	✓

EAN 0197050005717

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Duża moc i szybkostrzelność dzięki pneumatycznemu mechanizmowi sprężynowemu
- 2 tryby pracy: tryb pojedynczego strzału oraz tryb uruchamiania stykowego do szybkiego wbijania sekwencyjnego
- Regulacja głębokości wbijania za pomocą pokrętła
- Antypoślizgowa końcówka stykowa, umożliwiająca precyzyjne wbijanie gwoździ nawet pod kątem
- Funkcja blokady "pustego" strzału
- Wbudowana dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

347C14-9

Uchwyt do zawieszenia na pasku

4130T1-3

Adapter końcówki stykowej



783202-0

Klucz imbusowy 4 mm



824937-5

Walizka z tworzywa



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

DC18RC

Ładowarka DC18RC LXT®



BL1850B (2x)

Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

