

Akum. wiertarko-wkrętarka LXT®

DHP489Z

18V • 40 / 73 Nm • 0 - 1800 obr./min

Dwubiegowa, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 18V.

Zastosowana tu technologia XPT oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Posiada 21-stopniową regulację momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z udarem. Regulację prędkości obrotowej wykonuje się za pomocą spustu włącznika. Moment obrotowy sprzęgła regulowany jest w zakresie 1,0 do 5,0 Nm, a maksymalny moment obrotowy urządzenia to 73 Nm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 550 / 1800 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/miękki	73 / 40 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	21
Maksymalny moment obrotowy	110 Nm
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 8250 / 27000 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	38 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	51 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	16 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zdolność wiercenia - wiertło łopatkowe	38 mm
Zdolność wiercenia - otwornica	51 mm

EAN 0088381775601

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

- Wbudowana dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski
- 2-biegowa przekładnia mechaniczna; Tryb wysokiej prędkości do szybkiego wiercenia w lekkich zastosowaniach; Tryb niskiej prędkości do ciężkich zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Przełącznik biegu wstecznego dogodnie umiejscowiony
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



784637-8

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

