

Akum. wyrzynarka LXT®

DJV185Z

18V • 135 mm • 800 - 3000 /min

Akumulatorowa wyrzynarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 18V.

Zastosowana technologia XPT oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Z funkcją SOFT NO LOAD z możliwością jej wyłączenia w zależności od preferencji użytkownika. Ustawianie częstotliwości skoków za pomocą pokrętła nastawczego. Posiada funkcję łagodnego rozruchu, blokady wyłącznika oraz hamulec elektryczny. Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu.



LXT **BL** **SOFT** **XPT**
MOTOR NO LOAD EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Uderzenia na minute	800 - 3000 min ⁻¹
Długość skoku	23 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	0 - 45 °
Maksymalny zakres ukosu (z prawej)	0 - 45 °
Maks. zdolność cięcia: aluminium	20 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie	135 mm
Maks. Wydajność cięcia stali (90°)	10 mm
Działanie orbitalne	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	95 dB(A)
Poziom wibracji, cięcie blachy	9,0 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie blachy	1,5 m/s ²

EAN 0088381780384

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Silnik bezszczotkowy (BL) zapewnia dużą moc i doskonałą wydajność cięcia
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- 3-stopniowa regulacja podcinania



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

413F05-1

Króciec do podłączenia urządzenia



457867-1

Ośłona stopy



458191-5

Ośłona przeciwpylowa



783201-2

Klucz imbusowy 3 mm



A-85628 (2x)

Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25



A-85737 (2x)

Brzeszczot do wyrzynarki 75 x 0,9



A-85793 (2x)

Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

