

Akum. radio z lampą i latarką LXT®

DMR055

14,4V - 18V • AM/FM • 130 lx • 260 lm

Akumulatorowe radio z wbudowaną lampą, zasilane akumulatorem 18 V Li-Ion.

Urządzenie wyposażone jest w funkcję pamięci trybu - zapamiętuje ustawienia trybu świecenia w momencie wyłączenia. Posiada 2 tryby świecenia: latarnia (360°) oraz tryb latarni (3 strony), a także cyfrowy wyświetlacz LCD oraz cyfrowy wybór stacji radiowych. Osłona latarni, służy również za antenę.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	14,4 / 18 V
Zasilanie LXT	✓
Zakres częstotliwości AM	522 - 1710 kHz
Zakres częstotliwości FM	87,5 - 108 MHz
Strumień światła	260 / 190 Lumen
Natężenie światła	130 / 115 lx
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 5,0 Ah	12 / 16 / 52 h
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah	14 / 19 / 63 h
Waga maszyny z akumulatorem	1,2 - 1,6 kg
Wymiary (D x S x W)	126 x 129 x 289 mm
Czas pracy na akum. 14,4V / 3,0 Ah	5,5 / 7 / 24 h
Czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah	6,5 / 8,5 / 28 h
Typ akumulatorów	Li-ion
Moc wyjściowa głośnika 18V	3 W
Temperatura barwowa światła	2500 K
Waga	0,95 kg

CECHY PRODUKTU

- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Składany hak służący do zawieszenia urządzenia
- Tryb pamięci - możliwość zaprogramowania 9 stacji radiowych

EAN 0088381763479

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

■ STANDARDOWY OSPRZĘT

SE00001178

Pasek z hakiem do zawieszenia



■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

