

Akum. radio z lampą i latarką LXT®

DMR056

18V • FM/DAB+ • 1000 lx • 310 lm

Akumulatorowe radio z wbudowaną lampą oraz latarką, zasilane akumulatorem 18V Li-Ion LXT®.

Akumulatorowe radio z możliwością odbioru stacji radiowych z zakresu FM oraz DAB+. Wyposażone w Bluetooth z zasięgiem do 30 m. Lampa posiada 4 tryby świecenia: latarnia 360°, tryb latarni - 3 strony oraz latarkę w trybie pochodni i stroboskopu. Posiada 3-stopniową regulację barwy światła w trybie latarni. Dostarczane bez akumulatorów i ładowarki.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	14,4 / 18 V
Zasilanie LXT	✓
Zakres częstotliwości FM	87,5 - 108 MHz
Strumień światła	310 / 95 Lumen
Natężenie światła	1000 / 145 / 55 lx
Zakres częstotliwości DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 5,0 Ah	16 / 30 / 44 h
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah	19 / 37 / 53 h
Waga maszyny z akumulatorem	1,3 - 1,6 kg
Wymiary (D x S x W)	126 x 129 x 289 mm
Czas pracy na akum. 14,4V / 3,0 Ah	5 / 7 / 19 h
Czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah	8,5 / 16 / 24 h
Bluetooth	✓
Typ akumulatorów	Li-ion
Moc wyjściowa głośnika 18V	3 W

CECHY PRODUKTU

- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Składany hak służący do zawieszenia urządzenia
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Tryb pamięci - możliwość zaprogramowania 9 stacji radiowych

EAN 0088381763509

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

■ STANDARDOWY OSPRZĘT

SE00001178

Pasek z hakiem do zawieszenia



■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

