

Akum. radio z lampą i latarką LXT®

DMR057

14,4V / 18V • 1000 lx • Bluetooth

Akumulatorowe radio z wbudowaną lampą oraz latarką, zasilane akumulatorem 18V Li-Ion.

Lampa i latarka w jednym, z możliwością odbioru stacji radiowych FM. Produkt wyposażony w port USB umożliwiający ładowanie urządzeń mobilnych (DC 5V / 2.4A x 1). Bluetooth klasy 2 z możliwym zasięgiem do 30 m w dobrych warunkach radiowych (zasięg optymalny wynosi 10 m). Posiada cyfrowy wyświetlacz LCD oraz cyfrowy wybór stacji radiowych.



LXT **XPT**  **Bluetooth®**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	14,4 / 18 V
Zasilanie LXT	✓
Zakres częstotliwości FM	87,5 - 108 MHz
Strumień światła	310 / 95 Lumen
Natężenie światła	1000 / 145 / 55 lx
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 5,0 Ah	12 / 16 / 30 h
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah	14 / 19 / 37 h
Waga maszyny z akumulatorem	1,3 - 1,6 kg
Wymiary (D x S x W)	126 x 129 x 289 mm
Czas pracy na akum. 14,4V / 3,0 Ah	5,5 / 7 / 24 h
Czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah	6,5 / 8,5 / 16 h
Bluetooth	✓
Typ akumulatorów	Li-ion
Moc wyjściowa głośnika 18V	3 W
Temperatura barwowa światła	2500 / 3500 / 5000 K

CECHY PRODUKTU

- Tryb pamięci - możliwość zaprogramowania 9 stacji radiowych
- Składany hak służący do zawieszenia urządzenia

EAN 0088381769358

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

■ STANDARDOWY OSPRZĘT

SE00001178

Pasek z hakiem do zawieszenia



■ POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

