

Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa XGT®

HP003GU201

40V max • maks. 180 Nm • 0 - 2400 obr./min

Wytrzymała, bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań.

Dodany tryb średniej prędkości zapewnia połączenie momentu obrotowego i prędkości idealnie do wymagających zadań, takich jak wkręcanie długich śrub, które wymagają zarówno wysokiego momentu obrotowego, jak i prędkości. Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 650 / 1800 / 2400 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy twardy/miękki	150 / 88 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	41 / 30 / 25
Maksymalny moment obrotowy	180 Nm
Częst. ударów na biegu jałowym	0 - 9750 / 27000 / 36000 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w betonie	20 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	20 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra)	50 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)	92 mm

EAN 0197050014771

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



CECHY PRODUKTU

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do łatwego montażu i demontażu bitów
- Technologia AFT (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Wbudowane światło LED oświetla obszar roboczy
- Przełącznik biegu wstecznego dogodnie umiejscowiony



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0

Haczyk do paska



784637-8 (2x)

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



836548-4

Wkład do walizki MAKPAC



821551-8

Walizka Makpac (3)



122J21-3

Uchwyt boczny kpl.



419276-2

Uchwyt na bit

763269-4

Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13

DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040F (2x)

Akumulator BL4040F (40Vmax / 4,0



DC40RA

Ładowarka DC40RA XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

